



Lingua CHC

Зарядный кейс для инфракрасных цифровых приемников



Описание

Зарядный кейс Lingua CHC обеспечивает одновременную зарядку до 64 инфракрасных приемников. Время до полной зарядки – 2 часа.

Конструкция зарядного кейса рассчитана на его частое использование и обеспечивает безопасную транспортировку. В нем использованы долговечные, прочные материалы; имеется несколько ручек для переноски, что обеспечивает простоту и лёгкость транспортировки. Кроме того, зарядные кейсы можно ставить друг на друга.

Особенности

- Гнезда для 64 приемников (со светодиодными индикаторами состояния).
- Быстрая зарядка.
- Прочный чемодан, обеспечивающий безопасную транспортировку.
- Встроенный web-сервер.
- Зарядный кейс Lingua CHC поддерживают каскадное соединение (по сети и электропитанию).
- Простое обновление зарядного кейса Lingua CHC и приемников Lingua.
- Кнопка восстановления заводских настроек.
- Индикатор состояния зарядного кейса Lingua CHC.

Соединения

- Кнопка восстановления заводских настроек.
- Индикатор состояния зарядного кейса Lingua CHC.
- 2 соединения Ethernet.
- 2 ввода электросети (для каскадного соединения).
- 64 приемника.
- Совместимость с Lingua RX 6/12/40.

Сертификаты

Регион	Сертификат
Европа	CE

Спецификации

Механические характеристики	
Материал	Сталь
Цвет	RAL 9011
Размеры (мм)	515 (ш) x 275 (в) x 405 (г)
Вес без приемников (г)	12 500
Вес с установленными 64 приемниками (г)	20 000
Электрические характеристики	
Напряжение электросети	~125V 60Гц ~230V 50Гц
Потребляемая мощность	300 Вт

Авторские права на всю информацию принадлежат компании **Televic Conference**, 2016. Версия 1.0, сентябрь 2016 г.

Официальный дистрибьютор в России
Брюллов Консалтинг
г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 2к7
Телефон: +7 495 785-23-076
www.brullov.com
info@brullov.com



БРЮЛЛОВ
К О Н С А Л Т И Н Г