



Lingua R6/12/40

Цифровой инфракрасный приемник с 6, 12 или 40 аудиоканалами



Описание

Легкий и эргономичный карманный цифровой инфракрасный приемник Lingua способен принимать до 6, 12 или 40 аудиосигналов языкового сопровождения, обеспечивает великолепное звучание и имеет элегантный дизайн.

Модели приемников Lingua R6/12/40

- | | |
|--------------|-------------------|
| ▶ 6 каналов | 71.98.0205 |
| ▶ 12 каналов | 71.98.0206 |
| ▶ 40 каналов | 71.98.0208 |

Дизайн

Благодаря строгим линиям и глубокому цвету сглаженных изгибов корпуса, дизайн приемника Lingua R придает ему элегантный и современный вид. Минималистичный интерфейс приемника Lingua содержит только необходимую для пользователя информацию, поэтому достаточно одного взгляда, чтобы получить ясные и исчерпывающие сведения.

Энергосберегающие аккумуляторные батареи

На большом, ярком и четком OLED-экране отображается номер канала, наименование языка и уровень громкости. При разряде батареи, на экране появляется значок батареи. В режиме сканера на экране также отображается качество приема. Питание приемника Lingua может осуществляться от подзаряжаемых литий-ионных аккумуляторных батарей, обеспечивающих время автономной работы около 20 часов. В приемнике Lingua R используется усовершенствованная энергосберегающая технология аккумуляторных батарей, значительно снижающая стоимость и число выбрасываемых батарей.

Зарядка выполняется в интеллектуальном зарядном устройстве Lingua CHC, обеспечивающем одновременную зарядку 64 приемников. Кроме того, зарядное устройство Lingua CHC имеет соединение с локальной сетью через встроенный web-интерфейс для конфигурирования приемника Lingua R, мониторинга (уровня заряда батареи) и обновления программного обеспечения.

Для продления срока службы батареи приемник Lingua выключается при отключении наушников. Когда уровень принимаемого сигнала становится слишком малым, звук отключается. Если приемник в течение минуты не принимает никакого правильного ИК-сигнала, он автоматически переключается в режим ожидания.

Великолепный сигнал повсюду

Широкий угол приема (270°) и встроенная коррекция ошибок обеспечивают кристально-чистое звучание всегда, когда приемник работает. Кроме того, приемник невосприимчив к ВЧ помехам от освещения и обеспечивает оптимальные характеристики даже при ярком солнечном свете.

Для проверки зоны покрытия может быть легко использован режим тестирования приема.

Соответствие стандартам

Приемник Lingua R соответствует стандартам IEC 61603-7 и IEC 60914, что позволяет использовать его вместе с оборудованием, поддерживающим эти стандарты.

Дополнительные функциональные каналы

Перед началом конференции на все приемники участников может транслироваться отдельный музыкальный канал. Сообщения об эвакуации могут быть переданы по всем каналам.

Мобильность

Клипса на задней стенке приемника Lingua R обеспечивает его легкое крепление к одежде.

Преимущества

- 6, 12 или 40 аудиоканалов.
- Кристально чистое звучание без каких-либо помех.
- Стильный, минималистский дизайн.
- Энергосберегающая технология батарей.
- Автоматическая настройка при установке.
- Встроенное соединение для мониторинга, конфигурирования и обновления.

Особенности

- Кнопки выбора канала (вверх / вниз).
- Кнопки регулировки громкости (больше / меньше).

- На OLED-дисплее отображается:
 - Номер канала.
 - Язык.
 - Уровень громкости.
 - Состояние батареи (если она разряжена).
 - Состояние приемника (в режиме сканера).
- Работает от подзаряжаемой литий-ионной аккумуляторной батареи (входит в комплект).
- Переключение в режим ожидания при отключении наушников.
- Когда принимаемый сигнал имеет слишком малый уровень, звук отключается.
- Клипса для крепления к карману.

Соединения

Гнездо 3,5 мм для наушников

Наушники TEL152 **71.04.1216**

Аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея Lingua **71.98.0234**

Контакты для зарядки

Зарядный кейс Lingua CHC **71.98.0235**

Модели

Линейку приемников Lingua представляют модели с 6, 12 или 40 каналами:

Lingua RX 6 каналов **71.98.0205**

Lingua RX 12 каналов **71.98.0206**

Lingua RX 40 каналов **71.98.0208**

Сертификаты

Регион	Сертификат
Европа	CE
Весь мир	IEC61603-7 IEC60914

Спецификации

Механические характеристики	
Материал	PC/ABS
Цвет	RAL9011
Размеры (мм)	50 (ш) x 132 (в) x 20 (г) <i>клипса в комплекте.</i>
Вес (г)	110
Электрические характеристики	
Источник питания	Литий-ионная батарея 3,7 V 1050 мА·час
Качество аудио	16 бит @ 44,1 кГц
Потребляемая	200 мВт
Угол по чувствительности	270°
Время автономной работы и время зарядки	
Производительность	1050 мА*час
Автономное время работы	20 часов
Выходное напряжение	3,7 V
Время зарядки	2 часа до 50% 2 часа до 90% 2 часа до 100%

Авторские права на всю информацию принадлежат компании **Televic Conference**, 2016. Версия 1.0, сентябрь 2016 г.

Официальный дистрибутор в России
Брюллов Консалтинг
 г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 2к7
 Телефон: +7 495 785-23-076
www.brullov.com
info@brullov.com



БРЮЛЛОВ
КОНСАЛТИНГ